

# RÉDUCTEUR DE SON RDS VORTEX AK-103 / AK-104



**Le RDS VORTEX 8 est le modèle VORTEX destiné au AK-103 et AK-104 ses dérivés civils et filetés en M24x1,50 RH. Il se monte donc sans modification à la place du cache-flamme d'origine.**

**Comme tous les réducteurs de son VORTEX, ce modèle est entièrement construit en acier spécial. Ainsi, il est conçu pour résister aux conditions d'usage les plus difficiles, et peut subir plusieurs dizaines de milliers de tirs sans la moindre altération de la précision de l'arme.**

**Par sa conception, le VORTEX 8 POUR AK-103 – AK-104 est autonettoyant et ne demande qu'un entretien minimum.**

**Ce silencieux est comme toutes les productions RDS Industrie, fabriqués en France.**

**Afin d'éviter toute condensation, nous vous recommandons de déposer votre RDS de l'arme entre deux séances d'utilisation**

<b>Calibre 7,62 x 39</b>	<b>VORTEX 8 AK-74</b>
<b>Interface de montage</b>	<b>Filetage de l'arme 24x1,5M</b>
<b>Allongement de l'arme</b>	<b>150 mm</b>
<b>Diamètre</b>	<b>40 mm</b>
<b>Masse</b>	<b>0.50 Kg</b>
<b>Matériaux employés</b>	<b>Acier au Carbone &amp; Inox Réfractaire</b>
<b>Finition</b>	<b>Cerakote</b>
<b>Atténuation sonore</b>	<b>28 / 33 Db (A)</b>
<b>Garantie</b>	<b>2000 tirs ou 1 an</b>

**RDS INDUSTRIE**

Parce que nous ne tirons pas pour faire du bruit.

BP 10322 - 49500 SEGRE - Tel : 02 41 26 78 19

rdsindustrie@gmail.com - <http://www.rdsindustrie.net>

# **Manuel sommaire des réducteurs de son RDS VORTEX**

## **Précautions d'usage**

**Lors de la mise en place du RDS, vérifiez visuellement l'alignement du RDS avec le canon. En cas de jeu, une fois le RDS monté et serré, n'hésitez pas à nous consulter. Certaines armes peuvent avoir des filets sous dimensionnés. Certains cache flammes peuvent être usés ou ne pas correspondre au standard.**

## **Sécurité d'emploi, mise en place**

**Il importe de toujours respecter les conditions élémentaires de sécurité en manipulant des armes.**

**Pour la mise en place d'un silencieux RDS, vérifiez que l'arme soit désapprovisionnée et désarmée. La capuche hexagonale se visse en place à la main et ne nécessite aucun outillage, elle se visse dans le sens horaire.**

## **Dépose du silencieux**

**Après avoir pris soin de procéder aux opérations de mise en sécurité de l'arme, s'être assuré que celle-ci était bien déchargée et le silencieux refroidi, il se dévisse en sens contraire des aiguilles d'une montre. En cas de serrage excessif, une clef plate peut être utilisée pour le démontage.**

## **Refroidissement**

**Tout comme le canon sur lequel il est monté, le RDS VORTEX chauffe proportionnellement au nombre de coups tirés, il peut se révéler utile de le refroidir hors d'usage.**

**La précaution à prendre est de s'assurer qu'il ne demeure pas de liquide à l'intérieur avant de reprendre le tir ou de mettre le silencieux en position de stockage.**

## **Maintenance**

**Les silencieux VORTEX ne demandent que peu d'entretien par l'utilisateur. Il est impératif de ne pas laisser le silencieux monté sur l'arme en position de stockage, afin d'éviter la condensation des résidus du tir dans le canon. Le filetage doit être essuyé pour éviter toute contamination par des agents abrasifs extérieurs. Le silencieux et le logement du cache flamme peuvent être entretenus avec un chiffon gras et l'huile de nettoyage et entretien des armes.**

## **RDS INDUSTRIE**

Parce que nous ne tirons pas pour faire du bruit.  
BP 10322 - 49500 SEGRE - Tel : 02 41 26 78 19  
rdsindustrie@gmail.com - <http://www.rdsindustrie.net>